

# AUSWAHLTABELLE

BATTERIE- SPANNUNG [V]	NASSBATTERIEN (PzS)									VRLA-BATTERIE			GERÄTE	NETZ SPANNUNG/ -STROM	TYP	
	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	10h	12h	14h				
	KAPAZITÄT [Ah]															
12V	110	135	165	195	225	250					120	140	160	Selectiva 1020	E230V / 3A	1
	160	190	240	300	345	375					180	200	220	Selectiva 1030	E230V / 3A	1
24V	52	65	80	95	110	125					55	70	85	Selectiva 2010	E230V / 3A	1
	80	100	125	150	170	185					80	105	120	Selectiva 2015	E230V / 3A	1
	110	135	165	195	225	250					120	140	160	Selectiva 2020	E230V / 4A	1
	180	210	260	320	360	400					190	205	220	Selectiva 2032	E230V / 8A	1
	200	230	290	345	395	440					220	250	280	Selectiva 2040	E230V / 8A	1
	185	240	290	345	395	445	495	545	595		220	250	280	Selectiva Plus 2035	E230V / 6A	2
	280	365	440	520	595	675	750	825	900		280	330	420	Selectiva Plus 2050	E230V / 8A	2
	365	470	575	680	775	875	980	1070	1170		360	430	540	Selectiva Plus 2065	E230V / 10A	2
	450	580	710	830	950	1075	1200	1320	1440		440	530	670	Selectiva Plus 2080	E230V / 12A	2
	560	730	880	1040	1190	1350	1500	1650	1800		560	670	835	Selectiva Plus 2100	E230V / 16A	2
	560	730	880	1040	1190	1350	1500	1650	1800		560	670	835	Selectiva 2100	400V / 7A	3
	670	870	1060	1250	1430	1600	1800	1980	2160		670	800	1000	Selectiva 2120	400V / 8A	3
	800	1000	1240	1450	1680	1880	2100	2310	2520		780	930	1170	Selectiva 2140	400V / 9A	3
	930	1150	1420	1650	1920	2140	2400	2640	2880		900	1170	1350	Selectiva 2160	400V / 10A	3
1010	1305	1595	1875	2150	2407	2700	2970	3240					Selectiva 2180	400V / 11A	3	
1120	1450	1770	2080	2390	2675	3000	3300	3600					Selectiva 2200	400V / 11A	3	
36V / 48V	140	180	220	260	300	335	375	410	450	140	170	210	Selectiva Plus 4025	E230V / 12A	2	
	185	240	290	345	395	445	495	545	595	220	250	280	Selectiva Plus 4035	E230V / 14A	2	
	280	365	440	520	595	675	750	825	900	280	330	420	Selectiva Plus 4050	E230V / 15A	2	
	340	440	530	620	720	800	900	990	1080	340	400	505	Selectiva 4060	400V / 8A	3	
	420	545	660	780	890	1015	1125	1240	1350	420	490	620	Selectiva 4075	400V / 10A	3	
	505	655	795	935	1075	1200	1350	1485	1620	505	600	750	Selectiva 4090	400V / 11A	3	
	670	870	1060	1250	1430	1600	1800	1980	2160	670	800	1000	Selectiva 4120	400V / 14A	3	
	800	1000	1240	1450	1680	1880	2100	2310	2520	780	930	1170	Selectiva 4140	400V / 15A	3	
	870	1085	1345	1575	1825	2040	2280	2508	2740	850	1010	1270	Selectiva 4160	400V / 16A	3	
80V / 72V	225	290	355	415	480	535	600	660	720	225	265	335	Selectiva 8040	400V / 9A	3	
	340	440	530	620	720	800	900	990	1080	340	400	505	Selectiva 8060	400V / 12A	3	
	420	545	660	780	890	1015	1125	1240	1350	420	490	620	Selectiva 8075	400V / 15A	3	
	495	635	770	910	1040	1170	1300	1430	1570	480	580	720	Selectiva 8090	400V / 15A	3	
	670	870	1060	1250	1430	1600	1800	1980	2160	670	800	1000	Selectiva 8120	400V / 25A	4	
	800	1000	1240	1450	1680	1880	2100	2310	2520	780	930	1170	Selectiva 8140	400V / 28A	4	
	930	1150	1420	1650	1920	2140	2400	2640	2880	900	1170	1350	Selectiva 8160	400V / 30A	4	
	1000	1250	1550	1790	2090	2330	2610	2870	3130	970	1260	1460	Selectiva 8180	400V / 30A	4	

/ Für alle Ladeprozesse gilt: Batterietemperatur +27°C, Ladezeiten können um +/- 0,5 Stunden schwanken

/ Preisliste exkl. MwSt. der Fronius International GmbH - Sparte Perfect Charging

/ Lieferbedingung: CPT - Frachtkosten werden verrechnet!

/ Gültig ab 01.01.2015 bis auf Widerruf

/ Angeführte Preise beinhalten Netzkabel und Ladeleitung in den Standardlängen (siehe Seite 1),

alternative Längen sowie Ladestecker sind auf Anfrage erhältlich

/ Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fronius International GmbH - nachzulesen unter [www.fronius.com](http://www.fronius.com)