



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarker Energiespeicher
- Null Emissionen. 100 Prozent Power.
- Integriertes 120W Ladegerät zum Anschluss eines Solarpanels
- Kabellose Ladezone für Smartphones
- Lithium-Ionen Batterie-Technologie
- Leicht und Kompakt
- Im Handgriff integrierte Lampe
- Integrierte Taschenlampe



EES

1/1

Artikel-Nr.: 610053

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen

Tel.: +49 (0) 7123 9737 0
Fax: +49 (0) 7123 9737 50
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
www.endress-generator.com

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS 

Technische Daten EES 1/1



www.endress-zero.com

Hauptmerkmale

Artikel-Nr.:	610053
Nennleistung (Dauerleistung)	1000W
Nennleistung (Spitzenleistung (bis zu 1 Sek.))	2000W
Batterienennkapazität	933Wh (22,2V 42Ah)
Maße (L x B x H)	290 x 201 x 200 mm
Gewicht	8,6 kg
Ladetemperatur	0 / +40°C
Entladetemperatur	-10 / +40°C
Ladezyklen (80% DoD)	500
Ladezeit	6,2 h

Ladeanschlüsse

1x 230 V / 16A, 150 W
1x Zigarettenanzünder 12 V / 10 A, 60 W
1x Solar, 120 W



Ausgangsanschlüsse

2x 230 V / 16 A
1x Zigarettenanzünder 12V / 10A
1x USB-C 3.0, 60 W
3x USB-A 3.0, 18 W
Kabellose Ladezone für Smartphones

Ausstattungsmerkmale

Leistungsstarker Energiespeicher
Null Emissionen. 100 Prozent Power.
Integriertes Ladegerät zum Anschluss eines Solarpanels
Kabellose Ladezone für Smartphones
Lithium-Ionen Batterie-Technologie
Leicht und Kompakt
Im Handgriff integrierte Lampe
Integrierte Taschenlampe
230V Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten
Autoladekabel für Zigarettenanzünder im Lieferumfang enthalten



ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen

Tel.: +49 (0) 7123 9737 0
Fax: +49 (0) 7123 9737 50
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
www.endress-generator.com

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS