



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarker Energiespeicher
- Null Emissionen. 100 Prozent Power.
- Integriertes 100W Ladegerät zum Anschluss eines Solarpanels
- Kabellose Ladezone für Smartphones
- Lithium-Ionen Batterie-Technologie
- Leicht und Kompakt
- Im Handgriff integrierte Lampe
- Integrierte Taschenlampe



EES *go*

Artikel-Nr.: 610052

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen

Tel.: +49 (0) 7123 9737 0
Fax: +49 (0) 7123 9737 50
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
www.endress-generator.com

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS 

Technische Daten EES go



www.endress-zero.com

Hauptmerkmale

Artikel-Nr.:	610052
Nennleistung (Dauerleistung)	500W
Nennleistung (Spitzenleistung (bis zu 1 Sek.))	1000W
Batterienennkapazität	400Wh (22,2V 18Ah)
Maße (L x B x H)	230 x 168 x 178 mm
Gewicht	4,3 kg
Ladetemperatur	0 / +40°C
Entladetemperatur	-10 / +40°C
Ladezyklen (80% DoD)	500
Ladezeit	4,0 h

Ladeanschlüsse

- 1x 230 V / 16A, 100 W
- 1x Zigarettenanzünder 12 V / 10 A, 60 W
- 1x Solar, 100 W

Ausgangsanschlüsse

- 1x 230 V / 16 A
- 1x Zigarettenanzünder 12V / 10A
- 1x USB-C 3.0, 60 W
- 3x USB-A 3.0, 18 W
- Kabellose Ladezone für Smartphones

Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Energiespeicher
- Null Emissionen. 100 Prozent Power.
- Integriertes Ladegerät zum Anschluss eines Solarpanels
- Kabellose Ladezone für Smartphones
- Lithium-Ionen Batterie-Technologie
- Leicht und Kompakt
- Im Handgriff integrierte Lampe
- Integrierte Taschenlampe
- 230V Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten
- Autoladekabel für Zigarettenanzünder im Lieferumfang enthalten

